



PARAMETRY PODSTAWOWE

Zasilanie	z płyty centrali
Pobór prądu	12mA
Częstotliwość	433 MHz
Ilość pilotów	27 przycisków
Ilość kanałów	2
Tryby kanałów	TDJN, Bistabilny
Wymiary	40 x 11 x 44 mm
Waga	7g

FUNKCJE DODATKOWE

- można usunąć pojedynczy przycisk pilota, pilot z usuwanym przyciskiem musi być dostępny,
- optyczne potwierdzenie odebrania sygnału pilota,
- informacja optyczna o liczbie zarejestrowanych przycisków pilotów,
- na rynku istnieje wiele systemów kodowania stałego, w celu zapewnienia dużej szybkości reakcji na pilota, oraz pełnej analizy kodu pilota, sterowniki wykonywane są w kilku wersjach kodowych:
 - P- popularne piloty takie jak FLO, CAME TAM, CAME TOP, BENINCA T2WK, T4WK, itp,
 - I - piloty importowane - głównie z Chin, Erreka,
 - Y- piloty do rolet marki YOODA i PORTOS,
 - U- piloty USA Chamberlain - LiftMaster - Motor Lift, modele 4330E 4332E, 4333E, 4335E, 4335EML itp,
- dodatkowo sterownik akceptuje stałokodowo piloty z kodem zmiennym z układem HCS,

