



## PARAMETRY PODSTAWOWE

Zasilanie:	230V
Pobór prądu:	Pobór prądu max 100 mA
Wyjście:	24V-1A przekaźnik NO/NC
Wejście:	0 -24V trzystanowe
Ilość użytkowników:	999 pilotów
Ilość wejść:	4
Ilość wyjść:	4
Tryby kanałów:	Monostabilny 1-999 s, Bistabilny, TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz)
Wymiary:	20cm x 12cm x 3,5cm
Akumulator	0,8 Ah 12V

## FUNKCJE DODATKOWE

- pamięć 999 Abonentów z opisem (15 znaków), pierwszych szesnastu Abonentów zwanych Administratorami - może otrzymywać informacje SMSem i Clipem po wystąpieniu ZDARZENIA
- SMS z hasłem przesłany do sterownika może zostać rozesłany do wszystkich Abonentów np: w dniach .. nie będzie ciepłej wody,
- wejście wykrywające obecność napięcia 230VAC,
- zasilacz sieciowy z akumulatorem podtrzymującym,
- DIODY LED wskazujące stan wyjść kanałów (1-4), siłę pola GSM i stan modemu GSM,
- CLIP Abonenta steruje wyjściami 1-4,
- podanie masy / zanik masy / podanie plusa / zanik plusa / zamiana z plusa na masę / zmiana masy na plusa na wejściach 1-4 steruje wyjściami 1-4,
- SMS z hasłem może sterować inaczej niż CLIP wyjściami 1-4
- KONFIGUROWANIE sterownika odbywa się komputerem PC przez złącze USB lub SMSem z dowolnego telefonu, po wpisaniu hasła SMS.

