



PARAMETRY PODSTAWOWE

Zasilanie:	24V AC/DC
Pobór prądu:	Pobór prądu max 100 mA
Wyjście:	24V-1A przekaźnik NO/NC
Wejście:	0 -24V tranzystorowe
Ilość użytkowników:	999 pilotów
Ilość wejść:	2
Ilość wyjść:	2
Tryby kanałów:	Monostabilny 1-999 s, Bistabilny, TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz)
Wymiary:	84x60x23

FUNKCJE DODATKOWE

- pamięć 999 Abonentów z opisem (15 znaków), pierwszych szesnastu Abonentów zwanych Administratorami - może otrzymywać informacje SMSem i Clipem po wystąpieniu ZDARZENIA
- DIODY LED wskazujące stan wyjść kanałów (1-2), siłę pola GSM i stan modemu GSM,
- CLIP Abonenta steruje wyjściami 1-2,
- podanie masy / zanik masy / podanie plusa / zanik plusa / zamiana z plusa na masę / zmiana masy na plusa na wejściach 1-2 steruje wyjściami 1-2,
- SMS z hasłem może sterować inaczej niż CLIP wyjściami 1-2
- KONFIGUROWANIE sterownika odbywa się komputerem PC przez złącze USB lub SMSem z dowolnego telefonu, po wpisaniu hasła SMS.

