



PARAMETRY PODSTAWOWE

Zasilanie:	230VAC
Pobór prądu:	18 mA/0.8W przekaźnik wyłączony
Wyjście:	2 x 800W bez bezpiecznika
Ilość pilotów:	819
Ilość kanałów:	2
Tryby kanałów:	Monostabilny (1-999 sekund) Bistabilny, TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz)
Wymiary:	36x42x21mm
Waga:	35g

FUNKCJE DODATKOWE

- odbiornik superheterodynowy, do 200m zasięgu,
- naciśnięcie łącznika S1 włącza/zmienia stan kanału nr1, a naciśnięcia łącznika S2 włącza/zmienia stan kanału nr2
- 819 pilotów zmiennokodowe SYSTEMOWE + dowolne piloty z układem HCS, 433.92MHz,
- kasowanie pilota bez jego obecności,
- można zarejestrować nawet 4 przyciski i 10 kombinacji przycisków pilota czteroprzyciskowego i dwa przyciski i jedną kombinację przycisków pilota dwuprzyciskowego,
- optyczne potwierdzanie odebrania pilota,
- zarejestrowanym pilotem można:
 - optycznie diodą LED zdalnie odczytać jego pozycję w sterowniku,
 - zdalnie sklonować pilota,
- po włączeniu zasilania sterownik podaje diodą LED pojemność pamięci pilotów,
- **UWAGA:** ANTENA może znajdować pod napięciem 230V- nie należy jej skracać.

