

KARTA PRODUKTU

STEROWNIK NW HOME

dwukanałowy sterownik radiowy

Proxima Electronics



Parametry podstawowe

Zasilanie:	12-24V AC/DC
Pobór prądu:	10mA
Wyjście:	24V-1A przekaźnik NO
Liczba pilotów:	32 piloty 433,92MHz
Liczba kanałów:	2 (kanały przekaźnikowe)
Tryby kanałów:	- Monostabilny (1, 3, 5, 25s) - Bistabilny - TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz)
Wymiary:	37 x 41 x 15mm (otwór 4/8mm)
Waga:	23g

Charakterystyka

- ☞ Instalator może dodawać jak i blokować piloty w sposób zdalny - BEZ DOSTĘPU DO ODBIORNIKA
- ☞ Instalator posiada pełną kontrolę nad pilotami obiektu
- ☞ Sterownik zalecany, gdy Instalator mieszka daleko... ale nie tylko
- ☞ Pełna kontrola Instalatora nad pilotami obiektu
- ☞ Zdalne dodawanie pilotów do sterownika
- ☞ Zdalne blokowanie zgubionych pilotów
- ☞ Odbiornik superheterodynowy, do 200m zasięgu
- ☞ Akustyczne potwierdzenie odebrania sygnału pilota, inaczej dla kanału nr 1 i nr 2

